

XTOOLS.

Cortador plasma **CUT**

CUT40



CUT

85% Eficiencia

220 Volts

35% Ciclo de trabajo

Consumo

Voltaje nominal de entrada	220 V
Consumo	7500 w
Tension nominal de entrada nominal (V)	1 ph AC 220
Frecuencia	60
Corriente nominal de entrada (A)	20.6
Tensión de salida nominal (V)	245
Ciclo de trabajo	35% @ 40A
Espesor de corte (p)	3/8
Procedimiento de arranque de arco	HF inicio de arco
Eficiencia (n)	85%
Tiempo de retraso (s)	5
Presión de aire (Mpa)	0.4
Flujo de gas (L/Min)	250
Peso neto (Kg)	9.2
Dimensión (mm)	425 x 156 x 275